

Medidor de Nivel de Señal para Instalador



MR-3

Características:

- Simple de usar.
- Dos planes de canales - CATV Can.: 2-136
Fuera del aire: 2-79
- Provee medición de señal, voltímetro y transportadora a ruido.
- Teclado para acceso directo a cualquier canal o cualquier frecuencia (46-870MHz)
- El modo de inclinación muestra los niveles de video de cualquier dos canales seleccionados y, oprimiendo Inclinación nuevamente, muestra la diferencia en dB.
- Pantalla de cristal líquido (LCD) con luz trasera.
- Batería de Larga duración.
- Apagado automático.
- Voltímetro de CA.
- Pequeño y durable
- Eficiente en términos de costo-beneficio.
- Incluye estuche para transporte.

Descripción y aplicación:

El MR-3 es una solución confiable, eficiente en términos de costo-beneficio para la medición precisa de señales de TV para canales, ya sea de CATV o del aire.

El medidor es fácil de usar y proporciona las funciones más necesarias: potencia de la señal, inclinación para equilibrar su sistema, transportadora a ruido y una función de voltímetro.

En modo de canal único, el MR-3 muestra el número del canal, el nivel de RF de video en dBmV, la frecuencia de video en MHz, y la diferencia de dB entre las portadoras de video y de audio. Cuando se oprime el botón MHz, pasa a la portadora de audio y le permite escuchar el audio en la bocina interconstruida.

La pantalla LCD tiene un indicador del estado de la batería que siempre está activo, de modo que usted sabe cuándo hay que cargar el medidor.

Se incluyen también un estuche de transporte, cargador, manual del usuario y conector F de repuesto.

Vea la próxima pagina para conocer las especificaciones en mayor detalle.

Medidor de nivel de señal Mr-3

Especificaciones

Impedancia	75 ohmios
Dos planes de canales: TV por cable: Del aire: Ancho de banda de medición:	Canales 2-136 Canales 2-79 230Khz
Frecuencia: Rango: Estabilidad: Resolución:	46Mhz a 870Mhz (pasos de 50Khz) ±30ppm 10Khz
Medición de niveles: Rango: Precisión: Resolución:	46Mhz a 870Mhz (pasos de 50Khz) ±30ppm 10Khz
Índice portadora a ruido (C/N) Rango: Nivel de entrada: Precisión:	20dB a 50dB ≥ a 20dBmV ± 2.5dB
Voltaje -CA: Rango: Precisión: Resolución:	30 a 100 Voltios (alarma por encima de 100V) ± 1.0Volt 0.1Volt
Modos de alimentación de energía: CA DC Tiempo de funcionamiento	cargador 85V -240V/50-60Hz Baterías HI-MH 7.2V 6 horas
Varios: Dimensiones: Peso: Pantalla: Temp. de funcionamiento: Audio:	2.76 x 6.3 x 1.9 1 lb LCD con luz trasera -14°F a 122°F bocina interconstruida

Incluye:

Medidor de nivel de señal
Estuche de transporte
Batería recargable interconstruida
Cargador de baterías
Manual de operación
Dos conectores F-81 de repuesto